

屋内外の使用や防災備品として活躍! 便利さ広がる蓄電池

コンパクトで持ち運びもラクラク!



最大出力  
500W

蓄電容量  
400Wh

持ち運び用アルミケース付き



コンパクトで持ち運びもラクラク!



軽い!  
3.4kg

## 屋内外で活躍! 便利さ広がる蓄電池

### ■環境温度が $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ で使用可能

※神奈川県産業技術センターにて試験済み  
※充電は  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  以内の環境でおこなってください。

### ■自動切替機能

5mS と UPS 相当の自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。  
※UPS 無停電電源装置ではありません。

### ■USB 出力端子とコンセントに対応。

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。  
スマートフォン等の USB 充電出来ます。

### ■LED ライト内蔵

LED ライト付きでアウトドアやキャンプ、停電時などで活躍します。

### ■コンパクトサイズ

幅 11cm × 奥行き 27.8cm × 高さ 15.5cm 重さ 3.4kg で持ち運びもラクラク。  
※ハンドルを立てていない場合

例えば、こんな製品にご使用になれます。



スマートフォン  
約 40 台分相当



卓上 LED 照明 10W  
約 28.1 時間



ラジカセ 12W  
約 24.1 時間



タブレット 15W  
約 19.9 時間



PC 25W  
約 12.7 時間



扇風機 30W  
約 10.7 時間



液晶テレビ 50W  
約 6.7 時間



電気毛布 80W  
約 4.4 時間



小型ドライバ 200W  
約 1.8 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認してからご使用ください。  
※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

使 い 方 色 々 !

防災対策やオフィスのバックアップ電源にも、独立電源として使用できます。騒音、排ガスが出ないために住宅街での使用にも適しています。



**AC100V 50/60Hz、AC100V 60Hz またはDC5V(USB)の電気製品をご使用できます。(同時使用可能)**  
**AC電源、DC電源それぞれの電池残量が液晶に表示されます。**  
**-20℃~60℃で使用できるので寒地でも使用可能です。**  
 ※-20℃の時は、出力能力が低下します。

ポータブル蓄電池【エナジープロシリーズ】LB-400専用  
**ソーラーパネル LBP-100(別売り)**  
 折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネル部分を太陽光に向け、LB-400、携帯電話やタブレットなどの充電が可能です。ポケット内部にはUSBが2つとLB-400専用のDC出力がついています。小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているので、移動にも便利です。

充電時間 約10時間  
 最大出力 100W

商品名	ポータブル蓄電池【エナジープロ EX】	
商品型番	LB-400	
JANコード	4573195400277	
電源	方式	充電式
	充電電池	リチウムイオン充電電池
定格入力	AC	AC100V 50/60Hz
	DC	DC12.6V
定格出力	AC	AC100V 60Hz
	USB	DC5V 1A (2ポート) DC5V 2.1A (2ポート)
出力容量	500Wh	
出力波形	正弦波	
充電時間(約)	10時間	
自動切替時間(約)	5ms	
LEDライト消費電力	1W	
使用環境温度(約)	-20 ~ 60℃	
充電時使用周囲温度(約)	0℃ ~ 40℃	
最大外形寸法(約)	幅:110 × 奥:278 × 高:155 mm	
	ハンドルを立てた場合	幅:110 × 奥:278 × 高:175 mm
アルミケース最大外形寸法(約)	幅:310 × 奥:250 × 高:210 mm	
本体質量(約)	3.4kg	
アルミケース質量(約)	1.2kg	
色	イエロー × ブラック	
材質	ABS樹脂	
個装箱寸法(約)	幅:325 × 奥:280 × 高:235 mm	
個装箱質量(約)	5.5kg	
カートン寸法(約)	幅:565 × 奥:345 × 高:250mm	
カートン質量(約)	15kg	
カートン入数	2	
セット内容	LB-400本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、DC12V充電ケーブル、自動切替機能専用コード、取扱説明書、アルミケース、鍵2本	
保証期間	1年 ※別途オプション最長5年(購入前にお申し込みが必要です) ※修理は企画・製造元まで	
生産国	中国	



発電機との違いはここ!!

発電機はエンジン音や排気ガスに注意が必要ですが、蓄電池は音は無く空気を汚す心配もないので室内での使用に便利です。音が気になる夜間の作業に最適です。発電機は約20kg以上あるのがほとんどですが、LB-400はたった3.4kg! 軽量です。

**USB 4つ同時に使用可能**  
**AC100V 2つ同時に使用可能**

DC5V 1A出力 (USBケーブル) 1A×2, 2.1A×2  
 DC12V充電ケーブル車での充電可能  
 AC100V出力 (家庭用コンセント)

**ご注意ください**  
 ※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。  
 ※医療機器には使用しないでください。  
 ※UPS 無停電電源装置ではありません。  
 ※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電をしてください。  
 ※充電は0℃~40℃以内の環境でおこなってください。

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。  
 ※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元

株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5  
 TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559  
 E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/